

Perte du Mot de passe Enable

AFNOG - 2009

1

Perte du mot du mot de passe enable

Comment se connecter au routeur en cas de perte du mot de passe enable et en mettre un nouveau?

tablex>enablePassword:
Password:% Bad secrets

1. Determiner la valeur du registre de configuration
tablex>sh vers
Configuration register is 0x2102
2. Eteindre et allumer le routeur
3. Taper la combinaison de touches ~# ou CTRL+BREAK sous Windows (voir sur le site de cisco pour d'autres touches) dans les 60 secondes qui suivent le démarrage

AFNOG - 2009

2

Perte du mot du mot de passe enable

!--- The router was just powercycled and during bootup !--- break sequence was sent to the router.! *** System received an abort due to Break Key *** signal= 0x3, code= 0x500, context= 0x813ac158PC = 0x802d0b60, Vector = 0x500, SP = 0x80006030

rommon 1 >
4. Démarrer du Flash sans charger la configuration
rommon 1 > confreg 0x2142
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset
System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE
(fc1)Copyright (c) 1999 by cisco Systems,
Inc.TAC:Home:SW:IOS:Specials for infoC2600 platform with 32768
Kbytes of main memory
NB: le routeur reboot sans charger la configuration de démarrage

AFNOG - 2009

3

Perte du mot de passe enable

5. Ignorer la procédure de configuration interactive en tapant no a chaque question ou CTRL+C
Router>
6. Copier la configuration en flash comme configuration active
Router>enable (noter que vous n'avez plus besoin de mot de passe)
Router#copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?1324 bytes copied in 2.35 secs (662 bytes/sec)
Router# write terminal ou show running-config
NB: Vous ne retrouvez le mot de passe enable que dans le cas où il n'est pas crypté
Si cryptage il y'a il faut le changer.

AFNOG - 2009

4

Perte du mot de passe enable

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#Z
7. Activer les interfaces (no shutdown sur chaque interface)
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]
Router#show version
Cisco Internetwork Operating System SoftwareConfiguration register is
0x2142
8. Changer le registre
Router#configure terminal
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#Z

AFNOG - 2009

5

Perte du mot de passe enable

Router#
8. Redémarrer le routeur

AFNOG - 2009

6

Quelques liens

- ❑ Hardware support
<http://www.cisco.com/public/support/tac/hardware.shtml>
 - ❑ Password Recovery Procedures
<http://www.cisco.com/warp/public/474/>
 - ❑ Choosing IOS
http://www.cisco.com/warp/public/130/choosing_ios.shtml
 - ❑ Touches BREAK
<http://www.cisco.com/warp/public/701/61.html>